



Stampante LED All-in-One a colori

Stampa veloce con connettività flessibile

MFC-L3760CDW



Stampa



Scansione



Copia



Fax



Wireless

www.brother.it

Stampante LED wireless a colori All- in-One

Il colorato e connesso MFC-L3760CDW è stato progettato per fornire documenti di alta qualità senza compromettere la velocità.

L'ampia capacità del vassoio della carta e l'ampio alimentatore automatico di documenti consentono di operare in multitasking in modo semplice e senza problemi in ufficio.

MFC-L3760CDW



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 26 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 10 pagine al minuto
- Scansione fino a 21 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 8,8cm
- Gigabit ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Stampa o scansione direttamente da desktop, USB o app mobile
- Memoria interna da 512MB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli¹¹
- Vassoio carta da 250 fogli
- Viene fornito con 1.000 toner nero, 1.000 a colori
- Resa massima disponibile⁸: 3.000 nero, 2.300 colori

Silenzio senza compromessi

Stampa silenziosa senza compromessi in termini di velocità o qualità. Il modello MFC-L3760CDW consente di stampare pagine a colori in modo rapido e impeccabile, pur essendo più silenzioso della normale conversazione in ufficio, rendendo questo dispositivo perfetto per il lavoro quotidiano.

Risparmia tempo prezioso

Il modello MFC-L3760CDW è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita della carta ad alta capacità che consente di stampare senza interruzioni. L'alimentatore automatico di documenti e la funzione di stampa fronte/retro consentono di risparmiare tempo e di svolgere altre attività.

Immediata

Semplifica la tua giornata e stampa con facilità, grazie alla configurazione semplice e alla connessione Gigabit ethernet, WiFi a 5 GHz o USB. Questo efficiente MFC-L3760CDW è un gioco da ragazzi grazie al menu di facile navigazione sul touchscreen a colori da 8,8 cm. Sfrutta la possibilità di creare scelte rapide personalizzate sul touchscreen per le funzioni più utilizzate.

Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione in continua evoluzione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i vostri dati. I nostri esperti di sicurezza sono costantemente alla ricerca di nuovi miglioramenti a prodotti, soluzioni e servizi per garantire in modo proattivo che tutti i nostri prodotti siano "sicuri dalla progettazione".

Il modello MFC-L3760CDW offre una gamma di caratteristiche robuste. Utilizza la protezione a tre livelli a livelli per dispositivo, rete e documento. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase.

Stampa da qualsiasi luogo

Con l'app Brother Mobile Connect, è possibile utilizzare la stampante Brother da dispositivi mobile. Stampa e scansione di documenti in movimento e personalizzazione delle funzioni utilizzate di frequente

Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile per iniziare.



L'abbonamento automatico al toner per la stampante

Sia che tu stampi poco o molto, abbiamo un piano di abbonamento flessibile per la stampa adatto a tutti. È possibile registrarsi e usufruire della consegna automatica del toner direttamente a casa.

Usufruisce della garanzia permanente della stampante e dell'assistenza clienti di prima classe. Abbonati a un modo migliore per stampare.



PER SAPERNE DI PIÙ

Scaricare l'app Brother Mobile Connect o visitare il sito Web all'indirizzo brother.it/ecopro



Informazioni generali

Tecnologia

LED elettrofotografico

Memoria

512MB

Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 8,8cm

Interfaccia locale

Hi-Speed USB 2,0,
host USB 2,0
(anteriore)

Rete cablata

Ethernet Gigabit

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della scatola

Periferica, toner, unità tamburo, unità cinghia, contenitore toner di scarto, Cavo di alimentazione, rapido Guida all'installazione, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa⁸ (A4)

1 Lato: 26 ppm
monocromatico/a colori
2 Lato: 10 lati al minuto
monocromatico/a colori

FPOT

(Tempo di uscita della prima stampa)

fino a 13,5 secondi
monocromatico/a colori

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

600 x 600 dpi, 2.400 dpi
(600 x 2400) quality

Lingue di stampa

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL

Classe 3,0), BR-Script3,
PDF versione 1,7

Font incorporati (PCL)

73 font scalabili,
12 font bitmap

Codici a barre incorporati (PCL)

16 codici a barre*

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), (Set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, Set C), Code93, GS1DataBar, MSI

Font incorporati (Postscript)

66 font scalabili

Funzioni della stampante

Stampa N-up

Ridurre fino a 25 pagine in una singola pagina

Stampa poster⁴

Ingrandire una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizzare la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Stampa Filigrana

filigrana dei documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa diretta

Stampa diretta da un'unità di memoria flash USB. I formati supportati includono: PDF 1,7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato utilizzando il driver della stampante del modello), TIFF (scansionato utilizzando il modello Brother), XPS versione 1,0

Stampa fronte/retro manuale⁴

Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità stampa fronte-retro automatica)

Stampa lato opposto

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

Stampa avviso di

completamento è possibile impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

Stampa protetta

Proteggere i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

Universal Print (Microsoft 365)

Stampa senza problemi con il supporto di stampa universale nativo sulle stampanti Brother

Driver Stampante

Windows

Windows 11
(edizioni BIT 32 e 64)
e altro ancora

macOS

La stampa tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(ambiente x86/x64)

ChromeOS

supporta la stampa ChromeOS nativa

Driver PCL

PCL6
(standard)
Driver universale per stampante per Windows che consente di stampare su qualsiasi stampante Brother collegata in rete o localmente

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Gestione carta¹¹

Ingresso carta²

Vassoio standard

250 fogli

Slot di alimentazione manuale

1 foglio

Alimentatore automatico documenti (ADF)

50 fogli

Uscita carta

150 fogli A4

Stampa di buste

Sì dall'alloggiamento di alimentazione manuale

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, Letter, Legal, Messico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Corto (270 mm), Folio, 16K (195x270mm)

Slot di alimentazione manuale

Larghezza: Da 76,2 a 216 mm
Lunghezza busta da 116 a 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Larghezza da 105 a 215,9 mm
Lunghezza da 147,3 a 355,6 mm

Piano dello scanner

Fino a A4/Letter

Stampa fronte/retro automatica

A4

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, da 60 a 163 g/m²

Slot di alimentazione manuale

Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette, buste

Sottile, Env. Spesso, carta lucida, da 60 a 163 g/m²

ADF

Carta normale, carta sottile, carta riciclata

Da 60 a 105 g/m²

Stampa fronte/retro automatica

Carta normale, carta sottile, carta riciclata

Da 60 a 105g/m²

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ Android

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria™¹⁷

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

App Brother¹⁸

Scansione su dispositivo mobile, scansione su PDF ricercabile, inoltro fax su cloud/e-mail, scansione su PowerPoint, scansione a Excel, scansione a Word, scansione semplice a e-mail

Web Connect¹⁸

Stampa da e scansione verso senza utilizzare un PC: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Copia

Velocità di copia (A4)¹¹

26 ppm monocromatico/a colori

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

FCOT

(Tempo di uscita della prima copia)

fino a 15,5 secondi in monocromia/a colori

Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

Funzioni di copia

Copia

multipla/Impilamento/

Fascicolazione consente di creare fino a 999 copie di ogni pagina

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Velocità di scansione (A4)³

27 ipm monocromatico e 21 ipm a colori

Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 600 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

Profondità dei colori

48 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

16 bit a colori (Input) 8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file

supportati tra cui PDF (PDF/A, PDF sicuro, PDF firmato, __LW_PS_TAG__)¹
7) JPEG, TIFF, XPS

Funzioni standard¹⁷

scansione su USB, e-mail, OCR, immagine e file

Scansione in rete

Scansione a cartella di rete (SMB)¹⁶, FTP, SFTP, Server di posta elettronica, SharePoint (on premise)

Scansione diretta

Eeguire la scansione direttamente su una memoria flash USB

Funzioni di scansione

Correzione automatica inclinazione da ADF, rotazione immagine¹⁶, rilascio colore 16 ,correzione caratteri^{16,17},

Enfasi bordi¹⁶, riempimento bordo^{16,17}, Salta pagina vuota

Scansione a Microsoft

Office scansione a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

Profilo di scansione¹⁵

Consente di creare fino a 25 profili FTP di rete preimpostati per memorizzare più impostazioni di scansione in modo semplice Impostazioni di scansione

Separazione dei documenti

consente di creare file digitalizzati in base alla separazione dei fogli bianchi o a. Numero specifico di immagini o fogli di carta su un solo lato, anche se nell'ADF sono impostati più documenti

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 10
(edizioni 32 e 64 bit)

macOS

La scansione tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Linux

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Fax

Modem fax

33.600bps (Super G3)

Scala di grigi

per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio

Ricezione in mancanza di carta

Fino a 500 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

Trasmissione circolare

Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 250 destinazioni

Trasmissione da memoria

Fino a 500 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

Funzioni fax

Internet Fax (i-Fax)

Inviare i documenti via fax tramite Internet come allegato e-mail

Fax to server

Acquisisce un documento e lo invia in rete a un server fax separato

Ricomposizione automatica

se il fax del destinatario è occupato

Indice telefonico

Elenco alfabetico elettronico delle selezioni rapide e dei numeri di gruppo memorizzati

Composizione a catena

Consente all'utente di memorizzare le parti per le sequenze di composizione lunghe in diverse posizioni di composizione rapida

Trasmissione cumulativa

Memorizza i documenti per la stessa posizione nella memoria della macchina per la trasmissione in una singola chiamata

Inoltro fax

Invia un fax ricevuto in memoria a un altro numero di fax pre-programmato.

Recupero remoto

Consente agli utenti di accedere da remoto al proprio apparecchio e recuperare i messaggi fax memorizzati

Timbro fax

Consente di aggiungere la data e l'ora a tutti i fax ricevuti

Copertina

Crea copertine personalizzate per i fax in uscita

Identificativo

Un ID e un numero di fax vengono stampati come intestazione di ogni fax inviato

PC-Fax Invio^{15,18}

e⁸ e ricezione^{16,18}

e⁸
Inviare e ricevere fax direttamente dal PC Supporta solo la modalità mono

Rilevamento suonerie differenziate

servizio esterno che consente la condivisione di due o più numeri telefonici su una singola linea fissa e l'utilizzo di suonerie diverse (solo Regno Unito e Danimarca)

Modalità di correzione degli errori (ECM)

Rileva gli errori di linea durante la trasmissione del fax e invia nuovamente le pagine del documento che presentano un errore (i computer destinatari devono condividere questa funzione per il funzionamento)

Auto riduzione

Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN ^{16,17 e 5}

Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Monitor di stato¹⁶

Monitora lo stato della macchina dal computer

Installazione guidata dei driver^{16,17 e 5}

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

Software

Brother iPrint&Scan Desktop

^{15,17 e 5}

Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e controllo dello stato del computer da PC Windows o macOS

PaperPort se 14^{16,17}

programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito support.brother.com

Connettività

Rete cablata

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

Mobile

Stampa o scansione dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint e Mopria
Interfaccia locale
Hi-Speed USB 2,0, host USB 2,0 (anteriore)

Funzioni di protezione

Protezione della rete

cablata APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS WEP

64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, client TFTP e server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, LDAPS, IMAP4IPv6

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, client FTP e server, Client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAPS, Servizi Web (Stampa/scansione), IMAP4, Syslog

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Stampa protetta

Proteggere i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

Notifiche e-mail la periferica invia

automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Cloud Secure Print¹²

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Secure Function Lock 3,0

utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti

Firmware con firma

digitale il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

Autenticazione

Active Directory/LDAP in sede

Utilizzare l'infrastruttura esistente per limitare l'accesso ai dispositivi Brother utilizzando ad/LDAP.

il personale può utilizzare facilmente le credenziali di accesso alla rete esistenti per l'autenticazione

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

Limitare i protocolli di rete

la funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Memorizza registro di stampa

Consente il controllo di un file di log di stampa salvato sul server CIFS. ID record, tipo, nome, utente, data, tempo, conteggio pagine per ogni processo di stampa

Materiali di consumo e materiali di consumo

Toner inbox⁸
1 x 1.000 pagine (BK)
1 x 1.000 pagine (CMY)
Toner a resa standard⁸
TN248
1.000 pagine (BK)
1.000 pagine, CMY:

Toner ad alta resa⁸
TN248XL
3.000 pagine (BK)
2.300 pagine, CMY:

Unità tamburo
DR248CL
Circa 20.000 pagine
a 1 pagine per lavoro

Unità cinghia
BU229CL
Circa 50.000 pagine
a 2 pagine per lavoro

Vaschetta di recupero toner*
WT229CL
Circa 50.000 pagine
a 5 pagine per lavoro

Rubrica

LDAP
Possibilità di connettersi a una rubrica esterna abilitata LDAP, come Microsoft Exchange
Compatibile con LDAP e LDAPS

Chiamata veloce
300 posizioni per indirizzi e-mail e numeri di fax

Selezione di gruppo
È possibile memorizzare una combinazione di un massimo di 20 gruppi per la trasmissione

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
497 x 536 x 533mm - 23,50kg

Senza cartone (LxPxA)
410 x 444 x 401mm - 16,20kg

Ciclo di lavoro

Mensile consigliato
Fino a 3.000 pagine

Requisiti operativi

Requisiti di alimentazione
220-240 V
CA 50/60
Hz

Ambiente operativo
Umidità 20 - 80 %
10°C - 32,5°C.
50°F - 90,5°F

Ambiente di conservazione
Umidità 35 - 85 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico approssimativo¹
^{3,23} Copia: 560W
Copia in modalità silenziosa: 310 W
Stampa in modalità silenziosa: 310 W
Stampa in modalità silenziosa: 310 W pronto: 70W
Riposo 10W
Riposo Deep Sleep 0,6 W
spento: 0,04W

Valore TEC
0.41 kWh/settimana

Potenza audio¹²
Stampa: Mono
6.41B(A) colore
6.51B(A)
Pronto: Non udibile
Modalità Silenziosa Mono
5.79B(A) colore 5.86B(A)
Riposo Deep Sleep Non udibile
Pressione sonora¹²
Stampa da PC Circa 47.0db(A) pronto: Non udibile
Modalità Silenziosa 43 db(A)

Risparmio toner
In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo

Blue Angel
Sì

Marchio GS
Sì

Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991

** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798

11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²

12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779

13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0

15 solo Windows e macOS

16 solo Windows

17 Download opzionale

18 richiede una connessione a Internet

23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



Compatibile con
l'abbonamento al toner
EcoPro di Brother

brother
at your side

Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side